

Configuração WR900 para P2P:

Radio 1:

- 1 - Logue via Winbox através do Ip ou Mac,
- 2 - Entre no menu Bridge, e click no sinal de +, aparecerá uma nova tela, click em Apply e OK;
- 3 - Entre na aba Port, e click no sinal de +, e adicione todas as interfaces (ether1, ether2, wlan1, etc..) dentro da bridge1;
- 4 - Entre em IP -> Address, adicione ou modifique o IP para interface " bridge1";
- 5 - Entre no menu Wireless - se a interface "wlan1" estiver apagada, selecione-a e click no icone "V" - enable, para habilita-la;
- 6 - Depois de habilitar a "wlan1", click sobre ela e aparecerá uma nova janela, na aba " General";
- 7 - Entre na aba ao lado "Wireless" , selecione o Mode para " Station WDS" , escreva um nome para rede no campo SSID, escolha a Banda para " 2ghz-10mhz".
Em Frequency selecione o canal "2427";
- 8 - Agora entre na aba "WDS", selecione o WDS Mode para " Dynamic" e o WDS Default bridge selecione " Bridge1";

Radio 2:

- 1 - Faça exatamente a mesma configuração do Radio1, exeto o Campo:

Wireless -> Interface Wireless-> Mode: Bridge

Obs.: O SSID e Frequncia devem ser o mesmo em ambos os radios.

Com estas configurações os Radios deverão se comunicar normalmente!!!